

ПАСПОРТ
Медиаконвертер STM-206B25



1. Технические характеристики.

Общие:

Интерфейсы	1 порт RJ-45 10/100Base-TX, 1 порт Simplex SC 100Base-FX автоопределение MDI/MDIX на RJ-45 порте
Максимальный размер пакета	1536 байт
Тип оптического кабеля	SM - 9/125
Расстояние передачи	до 25 км (по одномодовому волокну)
Буфер пакетов	128 КБ
Длина волны	1550 (Tx) / 1310 (Rx) нм (WDM)

Эксплуатация:

Питание	Адаптер питания от 5 до 12 В 1 А (DC)
Потребляемая мощность	До 3 Вт
Рабочий диапазон температур	От 0 до +70°C
Допустимый уровень влажности	От 5 до 90% (без конденсата)
MTBF (время наработки на отказ)	Более 50 000 часов при температуре 25°C
Размеры (шхвхг)	97x26x71 мм
Вес	200 г
Индикация режимов работы	Питание, скорость порта, сетевая активность, индикатор полного дуплекса и коллизий

Соответствие стандартам:

Стандарты	IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
-----------	---

2. Комплект поставки.

2.1 Медиаконвертер STM-206B25	1 шт.
2.2 Источник питания 12В	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Медиаконвертер STM-206B25 предназначен для преобразования сигналов между медными 10/100Base-TX и оптическими 100Base-FX сегментами сети Fast Ethernet по одномодовому кабелю SMF 9/125 на расстояния до 25 км. Медиаконвертер выполнен в прочном металлическом корпусе и имеет стандартное конструктивное исполнение, по габаритам и расположению разъемов совместим с другими аналогичными моделями. На передней панели расположены: оптический разъем Simplex SC, Ethernet-порт с разъем RJ-45 и светодиодные индикаторы, информирующие о наличии питания, скорости передачи и статусе сетевых интерфейсов. Разъем для подключения блока питания находится на задней панели. Медиаконвертер STM-206B25 можно использовать для соединений по схеме «точка-точка» в паре с STM-206A25 или для подключения к коммутаторам, поддерживающим WDM модули 100Base-FX SFP. Как и большинство камер наблюдения, медиаконвертер STM-206B25 подключается к внешнему источнику питания напряжением от 5 до 12 В (DC) либо к PoE коммутатору или инжектору через сплиттер STS-01P, что значительно упрощает его использование в профессиональных системах видеонаблюдения.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

Медиаконвертер STM-206B25 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd,
Beward subd.
Сделано в Тайване